Aktuelle Korrekturen zum Systemhandbuch für CAOS 4.2:
(zusammengestellt von Mario Leubner, August 2002)

- Im Abschnitt 1.2.2. in der Tabelle der Tastenbelegungen fehlen die Sonderzeichen
- Im Abschnitt 1.4.10 bei der Parameterbeschreibung des Kommandos V24OUT wird unter d - Druckertyp auf Tabelle Abschnitt 3.12 hingewiesen, dieTabelle befindet sich jedoch im Abschnitt 3.11 !
- Im Abschnitt 3.3.2. bei der Beschreibung von Ausgabekanal 84H bzw. (IX+1) ist Bit 1 in der Zuordnung vertauscht, richtig muß es heißen: Zugriff auf Pixel = 0 oder Farbe = 1
- Im Abschnitt 3.5.4 fehlt beim Unterprogramm MBI bei den veränderten Registern BC
- Im Abschnitt 3.5.4 steht beim Unterprogramm ISRI: vgl. UP-Nr. 37H, es muß aber UP-Nr. 05H heißen !
- Im Abschnitt 3.5.4 steht beim Unterprogramm ERRM, daß keine Register verändert werden, die Flags (Register F) werden aber verändert.
- Im Abschnitt 3.5.4 steht beim Unterprogramm GARG: (ARG1)...(ARG10) = Werte der Zahlen bei Fehler Der Zusatz "bei Fehler" gehört aber in die nächste Zeile zu CY=1.
- Im Abschnitt 3.5.4 wurden beim Unterprogramm MBIN die Daten nicht korrekt angegeben. Die Angabe "Register A - Daten" gehört natürlich zu PA: und nicht zu PE:
- Im Abschnitt 3.5.4 ist beim Unterprogramm WININ das Flag CY falsch angegeben: es bedeutet CY=1 - Fehler
- Im Abschnitt 3.6.2. ist in IX+8 das Bit 7 falsch angegeben, richtig ist: Bit7=0 SHIFT LOCK
- Im Abschnitt 3.6.3 fehlen die Funktionen der Tonausgabe per CTC:
  CTC-Kanal 0 - Tonhöhe Kanal 1
  CTC-Kanal 1 - Kassettenausgabe, Tonhöhe Kanal 2
  CTC-Kanal 2 - Tondauer, Blinkfrequenz
  CTC-Kanal 3 - Tastatur
- Im Abschnitt 3.8.2 wurde der Vorblock falsch beschrieben, richtig muß es heißen:
  18. Byte:Anzahl der nachfolgenden 2-Byte-Argumente...
  19.-20. Byte: Ladeadresse
  21.-22. Byte: Endadresse+1
  23.-24. Byte: Startadresse...
- Im Abschnitt 3.9.2. sind in der Umkodierungstabelle mehrere Fehler: CUL hat den ASCII-Code 08 (nicht 07) und der Doppelpunkt 3A. Außerdem fehlt der Unterstrich bei Sendewort 102 und der Schrägstrich bei Sendewort 106 hat den ASCII-Code 2F (nicht 2E).
- Im Abschnitt 3.9.4 muß das Beispielprogramm 1 richtig
  in Zeile 20: CHR$(27);"1" statt CHR$(27);"7"
  in Zeile 50: CHR$(27);"2" statt CHR$(27);"7"
  enthalten.